

AKIM TRAFOLARI

Akım Algılama ve Ölçümü

Akım Trf. No:	İndüktör Çekirdek Alaşımı	Etkin Ölçüm Frekansı	Hassasiyet (Vout / A)	Çevrim Oranı (1/N)	Akım	Çekirdek Tipi	Konfigürasyon Düz: Yalın U: Dikey/Yatay U Kılıflı B:Dikey Kılıflı
AT-1	TapeWound	5 Hz - 100 kHz	18mV	100	50 A	R2607BB	U
AT-2	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	45mV	220	1.4 A	R1405X	B1/Dahili Primer Sargılı
AT-3	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	50mV	300	1.2 A	R1405X	B1/Dahili Primer Sargılı
AT-4	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	13mV	300	10 A	R1405X	B1
AT-5	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	27mV	300	20 A	R2610X	U
AT-6	TapeWound	5 Hz - 100 kHz	100mV	300	36 A	R2607BB	U
AT-7	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	22mV	300	4 A	R1405X	B1/Dahili Primer Sargılı
AT-8	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	11mV	300	12 A	R1405X	B1
AT-9	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	23mV	300	5 A	R1405X	B1/Dahili Primer Sargılı
AT-10	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	33mV	300	5 A	R1405X	B1
AT-11	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	5mV	300	20 A	R1405X	B1
AT-12	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	5mV	300	16 A	R1405X	B1/Dahili Primer Sargılı
AT-13	TapeWound	5 Hz - 100 kHz	1.18V	400	5 A	R2607BB	U
AT-14	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	40mV	425	5 A	R1405X	B1
AT-15	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	10mV	425	1.5 A	R1405X	B1
AT-16	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	5.18mV	425	7.5 A	R1405X	B1
AT-17	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	4.7mV	425	20 A	R1405X	B1
AT-18	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	28.2mV	425	6 A	R1405X	B1
AT-19	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	23.5mV	425	10 A	R1405X	B1
AT-20	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	37.5mV	640	20 A	R2610X	U
AT-21	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	5mV	660	80 A	R2610X	U
AT-22	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	15mV	660	10 A	R2610X	U
AT-23	TapeWound	5 Hz - 100 kHz	2.86V	700	2 A	R2607BB	U
AT-24	TapeWound	5 Hz - 100 kHz	0.4V	700	25 A	R2607BB	U
AT-25	TapeWound	5 Hz - 100 kHz	0.18V	700	50 A	R2607BB	U
AT-26	TapeWound	5 Hz - 100 kHz	1.43V	700	5 A	R2607BB	U
AT-27	TapeWound	5 Hz - 100 kHz	1.43V	700	5 A	R2607BB	Düz

(artan transmisif değere göre sıralanmıştır, listede bulunmayan farklı değerler için lütfen bizimle irtibata geçiniz)

AT-28	TapeWound	5 Hz - 100 kHz	0.15V	700	60 A	R2607BB	U
AT-29	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	0.13V	700	20 A	R2610X	U
AT-30	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	43mV	700	36 A	R2610X	U
AT-31	TapeWound	5 Hz - 100 kHz	0.33V	700	20 A	R2607BB	U
AT-32	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	1.86mV	700	100 A	R2610X	U
AT-33	TapeWound	5 Hz - 100 kHz	70mV	700	100 A	R2607BB	U
AT-34	TapeWound	5 Hz - 100 kHz	0.32V	700	16 A	R2607BB	U
AT-35	TapeWound	5 Hz - 100 kHz	73mV	700	35 A	R2607BB	U
AT-36	TapeWound	5 Hz - 100 kHz	0.34V	700	30 A	R2607BB	U
AT-37	TapeWound	5 Hz - 100 kHz	0.5V	700	10 A	R2607BB	U
AT-38	TapeWound	5 Hz - 100 kHz	20mV	750	200 A	R2607BB	U
AT-39	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	0.15V	800	4 A	R1405X	B1
AT-40	Ferrit (MnZn)	50 Hz - 100kHz	0.2V	800	7 A	R1908X	Düz
AT-41	TapeWound	5 Hz - 100 kHz	50mV	1000	100 A	R2607BB	Düz

(artan transmisif değere göre sıralanmıştır, listede bulunmayan farklı değerler için lütfen bizimle irtibata geçiniz)



AKE Elektronik Elektrik Plastik Makine ve Teçhizat San. Ve Tic. Ltd. Şti.
 5900 Sokak No: 14 / A Karabağlar -İZMİR
 Tel: 0090 232 254 39 29 - 0090 232 254 3828 Fax: 0090 232 254 16 60
 Web: <http://www.akeelektronik.com> e-mail: ake@akeelektronik.com

